



※奥行き70mm以上必要です。

①	シーンスイッチ	10シーン
②	シーンモニター	シーン選択時点灯
③	マスタースイッチ	一括調光用
④	操作UP/DOWN	チャンネルページ/シーンページ/フェードタイム
⑤	OFFスイッチ	消灯用
⑥	モードスイッチ	調光・直/キーロック2パターン・シャドウモード
	チェックスイッチ	設定中のチャンネルを点滅させる機能
	コピー&ペーストスイッチ	シーンを別のシーン番号へコピーする機能
	セットスイッチ	シーン記憶、モード設定用
⑦	調光スイッチ	操作UP/DOWN
⑧	調光モニター	調光値目安 下段25%以下：緑/中間：黄色/上段：赤色
⑨	デジタル表示	チャンネルページ/シーンページ/フェードタイム
⑩	表示切替モニター	操作時チャンネル調光値表示/フェードタイム(分・秒)表示

※ キーロックパターン1 ①+⑤のみ操作可能。

※ キーロックパターン2 ①+③+④+⑤+⑦のみ操作可能。

入力電源	DC12V	制御チャンネル	100チャンネル(回路)
消費電力	2W	記憶シーン	10シーン×5ページ(50シーン)/停電保障付き(EEROM)10年
出力信号	DMX512 RJ45(LAN)	調光設定	100段階(0~100%)
取付方法	壁付型(5個用スイッチボックス適合)	フェードタイム	0秒~99分59秒(シーン毎に設定可能)
材質	パネル=樹脂白色 プレート=白色 裏BOX部:SPC t0.8	記憶用機能	記憶回路点滅機能(チェック)/出力無変化シャドウ機能 一括調光マスター機能
開口寸法	W230×H75	キーロック	シーン・ページ・OFFスイッチ以外の操作が可能
増設端子	シーン再生パネル等 増設可能		
本製品は取扱説明書に基づいて設置工事をお願いします。 予告なしに仕様変更が生じる場合があります。		承認	質量
			1.0kg
		作成	日付
		小西	2021/10/28
		単位	Product.
		mm	DS-TENシーンコントローラ (100ch)
		縮尺	製品番号
		1:2(A4)	AC2001
			ALWAZN アルワズン