



①	シーンスイッチ	10シーン
②	ページスイッチ	5ページ
③	OFFスイッチ	消灯用
④	番号デジタル表示	シーン・ページ/チャンネル/調光値
⑤	モード表示モニター	3モード 現在時刻/フェードタイム/タイマー設定時刻
⑥	タイマー表示	4桁 時刻表示=時間+分 フェード表示=分+秒
⑦	タイマースイッチ	タイマー設定、モード切替用スイッチ
⑧	ジョグダイヤル/カーソルスイッチ	回転：調光値設定など/リング4方向スイッチ：調光値回路
⑨	セットスイッチ	シーン記憶、モード設定用
⑩	オールスイッチ	一括調光設定用
⑪	チェックスイッチ	設定中のチャンネルを点滅させる機能
⑫	コピー&ペーストスイッチ	シーンを別のシーン番号へコピーする機能

入力電源	DC12V	制御チャンネル	99チャンネル(回路)
消費電力	2W	記憶シーン	10シーン×5ページ (50シーン) / 停電保障付き(EEROM) 10年
出力信号	DMX512 RJ45(LAN)	調光設定	100段階(0~100%)
取付方法	壁付型(3個用スイッチボックス適合)	フェードタイム	0秒~99分59秒(シーン毎に設定可能)
材質	パネル=樹脂白色(全ツヤ) 裏BOX部: SPC t0.8	記憶用機能	記憶回路点滅機能(チェック) / 出力無変化シャドー機能
開口寸法	W140×H75		一括調光マスター機能
増設端子	シーン再生パネル等 増設可能	キーロック	シーン・ページ・OFFスイッチ以外の操作が可能
		タイマー	24時間タイマー 停電保証付き(90日)

本製品は取扱説明書に基づいて設置工事をお願いします。 予告なしに仕様変更が生じる場合があります。	承認	質量	日付	Product.
	作成	0.7kg	2021/10/28	99chシーンコントローラ 製品番号 AC2002
	小西	単位	縮尺	
		mm	1:2 (A4)	ALWAZN アルワズン